



Amy® 1 Auto / Manu Modes io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce **Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce **"My"**: uvede zařízení do oblíbené polohy

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Funkce Auto/Manu pro vyřazení automatických povelů (TaHoma, Nina Timer, sluneční automatika atd.)

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů. S možností přepínání roletového a žaluziového režimu, se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma a s volbou automatického či manuálního režimu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně ovladače je možné změnit režim např. **roletový nebo žaluziový**

Tlačítko „**My**“ pro nastavení a vyvolání oblíbené polohy

Přepínač **Auto/Manu** umožňuje izolovat přijímač od všech ostatních ovládacích prvků, které mohou řídit aplikace pomocí automatických příkazů (TaHoma, sluneční senzor)

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **TaHoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- **"My"** zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci /deaktivaci Low Power mode a zvolení jednoho ze čtyř režimů
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem TaHoma:

- **tepelný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění
- životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

MODE - 1: rolety, markýzy, screeny, atd. / 2: světla - on/off & stmívatelné / 3: EVB / 4: IVB

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- J4 io Protect, J4s io

- Oximo io

- Maestria io

- Izymo ON-OFF receiver io

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+ 48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

Popis výrobku

Amy 1 A/M Modes io + Fr B

Reference

1871084

EUR bez DPH

57,40

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

[Návod ke stažení ZDE](#)

