



## Amy<sup>®</sup> 1 io



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

**Lokální nástěnný ovladač** pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

**Není určen pro naklápění lamel žaluzií**

**Funkce Nahoru/Stop/Dolů**

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené polohy

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

## Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání
- Tlačítko „My“ pro nastavení a vyvolání oblíbené polohy
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v TaHoma
- Pro instalaci není nutná instalační krabice
- Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď
- LED kontrolka** - při odeslání povelu a vybití baterie
- Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná instalace** - jednoduchý postup párování
- Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku
- LPM** (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace
- ON/OFF** pro úsporu baterie během skladování a přepravy

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Tlačítka:
- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
  - "My" zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
  - **MODE** pro aktivaci/deaktivaci Low Power mode
  - **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady
- Spolupráce s boxem **TaHoma**:
- **teplný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
  - úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění
  - životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Oximo io**
- **Maestria io**
- **Sunea io**
- **Izmo ON-OFF receiver io**
- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



### Technické údaje



životnosti baterie	provozní teplota	rádiový dosah	rozměry s rámečkem	rozměry bez rámečku	stupeň krytí	provozní napětí	typ baterie
5 let při odeslání 4 povelů za den	0°C/+ 48°C	150 m ve vol. prost.	84x84 mm	68 mm	IP 20	3V	1x CR2032

### Popis výrobku

Amy 1 io + Fr B

Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1871058	46,14	1	60	EU

**Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií!**



## Návod ke stažení ZDE