



Amy® RS100 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené polohy

Zabudovaný **teplotní senzor**, kompatibilní s **TaHoma**

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů řady RS100 io či RS100 Solar io. S možností zapnutí nebo vypnutí diskretního režimu a se zabudovaným teplotním čidlem pro automatizaci s boxem TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání

Tlačítko „My“ pro nastavení a vyvolání oblíbené polohy

Přepínač pro **správu rychlosti** (standardní nebo diskretní)

Zabudovaný **teplotní senzor** vám umožní vytváření pokročilých scénářů v **Tahoma**

Pro instalaci není nutná instalační krabice

Součástí je montážní deska pro upevnění na zeď

LED kontrolka - při odeslání povelu a vybití baterie

Balení obsahuje - modul ovladače, rámeček a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Tlačítka:

- **nahoru a dolů** posouvají koncové produkty v daném směru
- "My" zastaví produkt (pokud je produkt v pohybu), nebo přesune do oblíbené polohy (produkt stojí a má ji nastavenou)
- **MODE** pro aktivaci/deaktivaci Low Power mode
- **PROG** umožňuje spárování produktů dohromady

Spolupráce s boxem **Tahoma**:

- **teplný komfort** díky integrovanému **teplotnímu senzoru**, který vám měří teplotu v místnosti a umožní vám vytvářet pokročilé scénáře
- úroveň nabití baterie se zobrazí a může být odesláno upozornění

- Životnost baterie je 5 let při odeslání 4 povelů za den

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace - jednoduchý postup párování

Kompatibilní s **TaHoma Pro** a **Serv-e-Go** - snadné párování v místě instalace ale i na dálku

LPM (low power mode) - režim nízké spotřeby pro solární aplikace

ON/OFF pro úsporu baterie během skladování a přepravy

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RS100 io či RS100 Solar io

- špičkový roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené polohy, modulace rychlosti

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu



Technické údaje



životnosti baterie

5 let
při odeslání 4
povelů za den

provozní teplota

0°C/+ 48°C

rádiový dosah

150 m ve vol.
prost.

rozměry s rámečkem

84x84 mm

rozměry bez rámečku

68 mm

stupeň krytí

IP 20

provozní napětí

3V

typ baterie

1x
CR2032

Popis výrobku

Amy 1 RS100 io + Fr B

Reference

1871105

EUR bez DPH

60,02

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Výrobek nelze použít pro naklápění lamel žaluzií!



[Návod ke stažení ZDE](#)

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ